

# PC242 – Speichermodul für den Prophet VS Keyboard

© 2019  SYNTHASTIX

## Sicherheitshinweise

1. Nicht auf die Goldkontakte der Platine fassen
2. Nicht die Goldkontakte der Platine kurzschließen
3. Nicht biegen oder fallen lassen
4. Vermeide Hitze, Feuchtigkeit und direkte Sonneneinstrahlung
5. Nicht gewaltsam öffnen

**Verstöße führen zum Erlöschen der Gewährleistung!**



## Hinweise zur Handhabung



1. Stelle sicher, dass dein Prophet VS ausgeschaltet ist.
2. Stecke das PC242 Speichermodul, mit dem Label nach vorn, in den **Cartridge Port** des Prophet VS. Bitte beachte, dass du zum Einführen etwas Gefühl benötigst, da der Schacht keine Führungen hat.
3. Das Speichermodul ist korrekt eingesetzt, wenn sich die Aufschrift "RAM CARTRIDGE" direkt über der Frontplatte des Prophet VS befindet.
4. Schalte deinen Prophet VS jetzt ein.
5. Die Anzeige des Speichermoduls blinkt dreimal und zeigt die Firmware-Version an. Wenn das Blinken aufhört, wird die aktuell ausgewählte Bank angezeigt.
6. Drücke die Taste [**Cartridge**] am Prophet VS. Die rote LED der Taste zeigt, dass das Speichermodul angewählt ist. Die aktuell auf dem Modul ausgewählte Speicherbank ist nun aktiv.
7. Um zwischen den Bänken zu wechseln, verwende die Tasten links und rechts neben der 7-Segment-Anzeige des Speichermoduls. Du kannst die Bank auch während des Betriebes umschalten, es ist nicht nötig den Prophet VS auszuschalten.
8. Beim Wechsel einer Bank kann es vorkommen, dass der Prophet VS die Auswahl des Speichermoduls deaktiviert. Wähle in diesem Fall das Speichermodul einfach erneut an.
9. Wenn du das Speichermodul nicht anwählen kannst, ist die aktuell ausgewählte Bank noch nicht initialisiert. Um eine Bank zu initialisieren halte die Taste [**Enter**] gedrückt und drücke [**8**].

**Öffne niemals das Speichermodul, da du die Elektronik zerstören könntest. Das Speichermodul benötigt keine Batterie!**



support@waverex.de



waverex.de



shop.waverex.de



waverexboard



WaveReX